

CMC III

Zubehör



Access System

Der CAN-Bus Access ist ausgelegt für eine Tür. Er hat einen integrierten IR-Zugangssensor und lässt sich an ein Griff-System und ein Lesegerät anbinden.

	Best.-Nr.	PU Compact	PU	Seite
		Maximale Anzahl		
CMC III CAN-Bus Access	7030.200	2	16 ¹⁾	–
Zur Anbindung an Griff:				
1 x TS 8 Griff mit Master-Key-Funktion	7320.721	2	16 ¹⁾	455
Zur Anbindung an Lesegerät:				
1 x CMC III Zahlencodeschloss	7030.220	2	16 ¹⁾	455
1 x CMC III Transponderleser	7030.230	2	16 ¹⁾	455

¹⁾ Max. 5 St. bei Energieversorgung mit PoE

! Zusätzlich wird benötigt:

- CAN-Bus Verbindungskabel 7030.090/.095, siehe Seite 457



Schnittstelle für PSM, PCU

Die aufgeführten Produkte lassen sich über die CAN-Bus Unit 7030.030, siehe Seite 456, an die PU/PU Compact anbinden.

	Best.-Nr.	PU Compact	PU	Seite
		Maximale Anzahl		
CMC III CAN-Bus Unit	7030.030	1	4	456
Zur Anbindung folgender Produkte:				
2 x 4 x Power Control Unit (PCU) 8-fach	7200.001	■	■	412
2 x 4 x Power Control Unit (PCU) C13 LED 8-fach	7859.225	■	■	412
2 x 4 x Power Control Unit (PCU) C13/19 LED 6-fach	7859.235	■	■	412
2 x 4 x PSM Steckdosenmodul C13 8-fach	7856.201	■	■	411
2 x 4 x PSM Steckdosenmodul C13/Schuko 6-fach	7856.203	■	■	411
2 x 4 x PSM Steckdosenmodul C13/19 6-fach	7856.204	■	■	411
2 x 4 x PSM Steckdosenmodul C13/Schuko LED 6-fach	7859.212	■	■	411
2 x 4 x PSM Steckdosenmodul C13 LED 8-fach	7859.222	■	■	411
2 x 4 x PSM Steckdosenmodul C13/19 LED 6-fach	7859.232	■	■	411

+ Zubehör:

- Netzteil 7030.060 und Anschlusskabel 7200.210, siehe Seite 457
- CAN-Bus Verbindungskabel 7030.090/.095, siehe Seite 457
- Montageeinheit, 1 HE, 7030.070, siehe Seite 458

Hinweis:

- Es ist immer ein Netzteil 7030.060 für jede CMC III CAN-Bus Unit zu berücksichtigen